

עלון הדרכה לונטות דגמי חלון 7.5R רשת ותריס

לקוח נכבד

חברת ונטה שווק 1996 מברכת אותך על קניה מוצלחת של מכשיר איכותי מתוצרתה. מכשיר זה נועד להרכבה בחלון זכוכית או כל חומר אחר (כגון פרספקס פח או דיקט) בעובי מירבי של 8 מ"מ.

הרכבה

- חתוך חור בחלון בקוטר 230 מ"מ.
- שחרר ופתח את הבורג הנמצא על כובע המנוע. הסר את המכסה הקדמי של הונטה.
- שחרר את הבורג התופס את טבעת ההידוק והסר אותה.
- התאם את טבעת האטימה העשויה חומר פלסטי רך למקומה.
- הכנס את הונטה מהצד החיצוני לחור החלון. התאם את טבעת ההידוק מהצד הפנימי.
- סגור את כל הברגים והדק בעדינות על מנת לא לשבור את הזכוכית.
- את המכסה הקידמי יש להרכיב לאחר חיבור החשמל:

חיבור חשמלי (יעשה ע"י חשמלאי מורשה בלבד).

לתשומת לב החשמלאי

- כאשר המכשיר מותקן באמבטיה, יש להתקין באזור 3, בהתאם לחוק החשמל, כלומר במרחק של לפחות 1.5 מטר מהאמבטיה או המקלחון, או בגובה מינימלי של 2.3 מ'. את המפסק יש להתקין מחוץ לחדר האמבטיה.
- מכשיר זה הוא דו כיווני וחייב להיות מחובר עם מפסק זרם מתאים של חברת ונטה.
 - יש להעביר את כבל הזינה דרך המכסה הקדמי לפני החיבור למהדקים.
 - חבר בהתאמה את המהדקים A0, A1, A2 על המנוע ובמפסק.
 - וודא חיבור הארקה לבורג המסומן ||.
 - הרכב את המכסה למקומו שים לב למיקום נכון של כבל הזינה וכי צלעות המכסה מכסות את צלעות מחזיק המנוע.
 - הברג והדק את הבורג המחזק את המכסה.

חשוב: יש לחכות לעצירה מוחלטת של הכנף לפני הפיכת כיוון הסיבוב.

ניקוי

יש לנקות את המכשיר בהתאם לכמות האבק והלכלוך המצטברים עליו בעזרת מטלית לחה או מברשת.

אזהרה: לפני כל טיפול בונטה, כגון ניקוי או תיקון יש לנתק את הונטה מזרם החשמל. בכל מקרה יש לוודא כי המכשיר יבש לחלוטין לפני חיבורו מחדש לזרם חשמל.



היצרן: ונטה - אזור התעשייה כרמיאל

מק"ט: 137573402